

## Porteiro residencial

### IPR 8010



Com a praticidade do IPR 8010, você atende, conversa e abre o portão para o visitante da sua residência com total segurança.

- » Abre 2 portões;
- » Aviso de portão aberto;
- » Proteção contra antivandalismo;
- » Instalação prática, com 2 fios;
- » Led no botão do módulo externo;
- » Instalação com até 3 módulos internos;

### Especificações técnicas

#### Módulo interno

|       |                       |                                                                                |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Áudio | Entrada de áudio      | Microfone embutido                                                             |
|       | Saída de áudio        | Alto-falante embutido                                                          |
|       | Áudio bidirecional    | Full duplex (monofone)                                                         |
| Geral | Alimentação           | 6 Vdc (a partir do externo)                                                    |
|       | Consumo               | Uso $\leq 0,5$ W / Ring $\leq 1,5$ W                                           |
|       | Ambiente de operação  | Temperatura $-10^{\circ}\text{C}$ $+60^{\circ}\text{C}$<br>Umidade 10 ~ 90% RH |
|       | Dimensões (L x A x P) | 105,3 x 189 x 55 mm                                                            |
|       | Peso                  | 216 g                                                                          |

#### Módulo externo

|          |                              |                                                                                |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Áudio    | Entrada de áudio             | Microfone embutido                                                             |
|          | Saída de áudio               | Alto-falante embutido                                                          |
|          | Áudio bidirecional           | Viva-voz full duplex                                                           |
| Geral    | Alimentação                  | 100-240 Vac – 50-60 Hz<br>15 Vdc/1A (fonte externa)                            |
|          | Consumo                      | Repouso $\leq 1,5$ W / Uso $\leq 6$ W                                          |
|          | Ambiente de operação         | Temperatura $-10^{\circ}\text{C}$ $+60^{\circ}\text{C}$<br>Umidade 10 ~ 90% RH |
|          | Dimensões (L x A x P)        | 107 x 159,8 x 53,6 mm                                                          |
|          | Peso                         | 255 g                                                                          |
| Conexões | Extensões (módulos internos) | Até 3                                                                          |
|          | Fechadura elétrica           | 12 V/1 A                                                                       |
|          | Relê (NA e NF)               | Máx. 24 V/1 A                                                                  |
|          | Sensor de abertura           | 1 (somente com fio)                                                            |
|          | Zona para alarme             | 1 (somente com fio)                                                            |

## Principais funções

Versatilidade:  
abra até 2 portões diferentes.

Praticidade em dobro. Com o IPR 8010, você abre até dois portões, como o de pedestres e o da garagem, por exemplo. Tudo de forma individual e prática.



## Alarme contra vandalismo

Em caso de tentativa de arrombamento, o sistema bloqueia a fechadura. Ele também é integrável com central de alarme, disparando em qualquer violação.



Você nunca vai esquecer  
o portão aberto

Com o IPR 8010, você recebe um alerta<sup>1</sup> caso esquecer de fechar a porta ou portão. Uma função que aumenta ainda mais a segurança da residência.

<sup>1</sup>Necessário o uso de um sensor de porta, vendido separadamente



## Atenda de diferentes ambientes da casa

Você pode instalar até 3 módulos internos para atender visitantes de diferentes pontos da sua residência. É mais conforto e mobilidade no dia a dia.

